

Panasonic



Radio aus aller Welt!

D40

Internet / DAB+ Radio

RF-D40EG-K

EAN: 5025232981960 ●

UVP 129€

Radio aus aller Welt empfangen.

Mit dem kompakten, sehr hochwertigen RF-D40 empfangen Sie nicht nur UKW und DAB+ Radio, sondern auch ihre Lieblingssender aus der ganzen Welt.

Über das große Display oder die Fernbedienung haben Sie Zugriff auf viele verschiedene Radiosender. Lassen sie sich z.B. von lateinamerikanischer Musik aus Argentinien inspirieren.

Zusätzlich können Sie Musik auch in gewohnter Weise über Bluetooth zuspiesen.

Kompaktes Internet/ DAB+/ UKW Radio mit 2,4" Farbdisplay

Musik kabellos per **Bluetooth** zuspiesen

USB- Wiedergabe/ Ladefunktion

Bedienkomfort durch Fernbedienung

Uhr-/ Timer- /Einschlaffunktion



Spezifikationen

Netzteil für das Hauptgerät	5 V === 2 A	
Netzteil für Adapter	100 - 240 V ~ 50 Hz/60 Hz	
Stromverbrauch (normaler Gebrauch)	6 W	
Stromverbrauch im Standby-Modus Wenn "Dimmer" auf "Aus" eingestellt ist	0,85 W	
Abmessungen (B x H x T)	268 mm×160 mm×108 mm	
Gewicht	1,4 kg	
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +40 °C	
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	5 % ~ 85 %	
RMS-Ausgangsleistung im Stereobetrieb (beide Kanäle angesteuert)	Vorderer Kanal	3 W
	RMS-Gesamtleistung im Stereobetrieb	6 W (2×3 W)
Terminal-Sektion		
USB-Anschluss	USB-Standard	USB 2.0 full speed
	Unterstützte Mediendateiformate	MP3 (*.mp3), AAC
	Dateisystem des USB-Geräts	FAT16/32, exFAT
Tuner-Sektion		
FM-Frequenzbereich	87,50 MHz bis 108,00 MHz (50-kHz-Schritte)	
DAB-Sektion		
DAB-Speicher	30 Stk.	
Frequenzband (Wellenlänge) Band III	174,928 - 239,200 MHz	
Empfindlichkeit *BER 4x10 ⁻⁴ Mindestanforderung	-98 dBm	
Bluetooth®-Sektion		
Frequenzband	2402 MHz bis 2480 MHz	
Betriebsfrequenz	2,4 GHz ISM-Band	
Klasse	B	
Unterstützte Profile	A2DP/AVRCP	
Reichweite	<10 m	
Maximale RF-Leistung	4,2 dBm	
Unterstützter Codec	SBC / AAC	
WLAN-Sektion		
Frequenzband	2,4 G (2400 - 2483,5 MHz)	
Netzwerkunterstützung	Wi-Fi 802.11 b/g/n	
TR Leistung (Max.)	15,58 dBm	
Lautsprecher-Sektion (eingebaut)		
Breitband	200 Hz~15 kHz	