

Antennen-Kabel

00205035 SAT-Anschlusskabel, Quick-F-St. - Quick-F-St., vergoldet, 3,0 m, 100 dB



Highlighttext:

- zur Übertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose, SAT-Receiver und TV
- Quick-F-Stecker lassen sich unkompliziert auf die Buchse stecken, ohne schrauben zu müssen, ideal bei häufigem Standortwechsel
- Schirmungsmaß von 100 Dezibel (extrem dichtes Geflecht + zweilagige Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen
- hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität
- dreifache Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
- vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
- Ferritkern für eine Dezimierung letzter Störeinflüsse und eine saubere Signalübertragung
- optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
- für Geräte mit F-Anschluss

Technische Eigenschaften:

- Produktlinie: Essential Line
- Art: Antennenkabel
- Schirmungsmaß: 100 dB
- Länge: 3 m

Lieferumfang:

- 1 SAT-Anschlusskabel

 4 047443 488343	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge	UPE
	hama	00205035	6	1	1	20,99